

	RECEBER AUTORIZAÇÃO DO COS PARA DESENERGIZAR E ENERGIZAR REDE ELÉTRICA	POP	001
		VERSÃO	1.03
		VIGÊNCIA	01/04/19
		PÁGINA	1 de 2

Procedimento Operacional Padrão – POP

Tarefa Específica: **Receber Autorização do COS para Desenergizar e Energizar Rede Elétrica.**

Execução: Equipe de Eletricistas de Distribuição dos Escritórios Regionais, [Setor de Obras](#) e Equipes de Eletricistas de Empresas Contratadas pela CHESP.

N.º de Eletricistas necessários:
2

Ferramentas Necessárias: Escada Extensível, Conjunto de Aterramento, Alicates, Detector de Tensão, Vara de Manobra (corda de 12,5 metros).

EPI: Luvas de vaqueta, capacete com aba e jugular, óculos, filtro solar, botina de segurança, cinto paraquedista, talabarte, trava-quedas, vestimenta retardante a chama, linha de vida e bolsa tiracolo.

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Controle
<p>Passo 01: Receber informação do COS via rádio e/ou telefone para realização do serviço.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Eletricistas 1 e 2. 	<ul style="list-style-type: none"> Informações incorretas; Falta de Informação. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisar o trabalho que será realizado; Atividade só pode ser realizada por técnico habilitado e capacitado pela NR 10; Atentar-se para a correta compreensão do conteúdo da informação para evitar acidente e retrabalho; Ser habilitado e autorizado a intervir em instalações elétricas e capacitado para executar trabalhos em altura acima de 2 metros do solo.
<p>Passo 02: Confirmar recebimento da informação.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Eletricistas 1 e 2. 	<ul style="list-style-type: none"> Repasse de serviço para outra equipe; Trabalho de várias equipes na mesma reclamação. 	<ul style="list-style-type: none"> Confirmar mensagem positiva de recebimento da informação para a realização do serviço; Ser habilitado e autorizado a intervir em instalações elétricas e capacitado para executar trabalhos em altura acima de 2 metros do solo.
<p>Passo 03: Dirigir-se até o local da realização da tarefa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Eletricistas 1 e 2 	<ul style="list-style-type: none"> Erro de localização; Não localização do endereço. 	<ul style="list-style-type: none"> Providenciar os equipamentos de apoios adequados; Manter atualizado o mapa rodoviário da localidade. <ul style="list-style-type: none"> Manter cadastro atualizado das linhas e redes; Ser habilitado e autorizado a intervir em instalações elétricas e capacitado para executar trabalhos em altura acima de 2 metros do solo.
<p>Passo 04: Confirmação do local com o COS por meio de comunicação.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Eletricistas 1 e 2 	<ul style="list-style-type: none"> Informações incorretas; Falta de Informação. 	<ul style="list-style-type: none"> Avaliar as probabilidades de riscos no local; Confirmar as chaves a serem abertas ou qualquer outro equipamento a ser desenergizado; Ser habilitado e autorizado a intervir em instalações elétricas

	RECEBER AUTORIZAÇÃO DO COS PARA DESENERGIZAR E ENERGIZAR REDE ELÉTRICA	POP	001
		VERSÃO	1.03
		VIGÊNCIA	01/04/19
		PÁGINA	2 de 2

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Controle
			e capacitado para executar trabalhos em altura acima de 2 metros do solo.
Passo 05: Após procedimento de abertura do circuito e dos equipamentos, comunicar ao COS a situação.	<ul style="list-style-type: none"> Eletricista 1 	<ul style="list-style-type: none"> Erro de equipamento ou circuito; Reclamações no trecho do desligamento; Não Identificação da rede correta. 	<ul style="list-style-type: none"> Confirmar as chaves a serem abertas ou qualquer outro equipamento a ser desenergizado; Ser habilitado e autorizado a intervir em instalações elétricas e capacitado para executar trabalhos em altura acima de 2 metros do solo.

NOTA: Esse procedimento pode, em qualquer tempo, sofrer alterações no todo ou em parte, por razões de ordem técnica e/ ou mudanças, para melhor atendimento às necessidades do sistema, motivos pelos quais os interessados devem consultar suas eventuais alterações.

As prescrições desse Procedimento se destinam à orientação dos envolvidos com o Centro de operação da Distribuição (COD) da CHESP, englobando a pré-operação, operação e pós-operação.

Esse Procedimento aplica-se às condições normais de operações. Os casos não previstos, ou aqueles que pelas características excepcionais exijam tratamento à parte, devem ser encaminhados previamente à pré-operação da CHESP para apreciação.

Avaliar previamente o local (verificar se há marimbondos, abelhas ou outros tipos de insetos que possam atrapalhar de alguma forma o funcionário na realização de suas atividades).

Treinamento recomendado: (X) Formal () Leitura (sem necessidade de manter registro)			
Controle de Revisão			
Versão	Motivo da Revisão/Alteração	Data de Vigência	Situação
1.00	Versão aprovada para implantação.	01/09/12	Obsoleto.
1.01	Revisão periódica – procedimento em conformidade com as NRs - 10 e 35.	01/10/15	Obsoleto.
1.02	Revisão periódica – procedimento em conformidade com as NRs – 10 e 35. Inclusão das Notas de Segurança.	01/02/18	Obsoleto.
1.03	Revisão Geral conforme PAC 001/2019-SO. Alteração do antigo Setor de Construção para Setor de Obras	01/04/19	Atual
O DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NA COORDENAÇÃO DA QUALIDADE.			
Distribuição (onde não houver sistema eletrônico disponível)			
Área / Departamento	Qtde. de Cópias	Data	Visto
ELABORADO POR: Wellington Matuzinho da Silva REVISADO POR: Ana Maria Alves de Moraes Borba Gerente do Setor de Obras Técnica em Eletrotécnica			
APROVADO POR: Glauber José Ribeiro Firmo em/...../..... Gerente do Departamento Técnico			